

ريبم 1000 تلوف 100 تاي راطب رابتخا ماظن

DC07: رصن عل مقرر



مدمقم

100 ةردقب ةقاطل يلاع تاي راطب رابتخا ماظن
نيتانقب زيمتي، ريبم 1000 و تلوف
، قيقد سايقو، ةقاطل ةداعتسا عم نيتلقست
ةنرم تارودو، ةعيرس ةيكيما نيد ةباجتساو
تاي راطب رايوطت تابلطتم ةيبلتل
ع. نيتنصلت ثاحبأ جماربو اهنم ققحتل

ديزمل فرعا

قيبطت	فصولا	هيسيئرل ةدائف
نويأ مويثيلاي ايلخ نم ققحتل ةقاطل ةيلع	ايالخلل صبنل كولسو، ةعسلو، غيفرتل ةردقو، نحلل لوبق فيصوت ةمومك دهجو راي ت دودح دن مجحل ةيربك	ةيلخلل ةادأ ةلدأ معدت ةيلعلا سايقلا قودو ةيلعلا رايلا
تاي راطب تادحو ريوطت	غيفرتل ونحلل ةأفكو، ةيلخلل ةمواقملو، ةدحو لا ةغس ميقيت ةرركتم تارود ربع ةرارحل ةجرد يلع دمتعل كولسلو	نكلو ةزاوتم تارابتخا ةلقستسم تاونقل حمست تادحو لول لصفنم لكشب مجرم
تابكرمل لمع ةرود ةاكاجم ةيئابرهكلا	فيترت تافلم جاتن ةداعو DBC ةغيصب ليغشلت فورط تافلم داريستا رجا، تاي راطب ثاحبأ للاصلال لوكوتورب يلع ةمئاقلا رايلا	نسخت قيبطتلاب ةلصل تاذ فيترت تافلم نين تابترال
ةي راطب ايرادا ماظن نم ققحتل (BMS) لاصتالا رابتخاو	انثأ Ethernet و RS232 و RS485 و CANFD و CAN ربع BMS ةزهجأ ليصوت ليغشلت دودحو ةي راطب بناج ةيامح ةسرامم	قطنم نم قس نم ققحتل معدت ةعساو تاهاول ةي راطب ةباجتساو مكحتل
ةيلخلل ةمواقملو صبنل فيصوت (DCIR) رمتسم رايلا	ةباجتسا صحف DCIR تاءارحو، تاردحنمو، ةمومك راي تاضب قيبطت ةمواقملو كولسو ربا عل دهجل	ةيناث يلل م 100 صبنل ةردقو ةعيرس ال ةباجتسا ال
ةناتملو ةرودل رمع تاسارد	عم ةرود 65535 يلل لصي امل طورشل يلع ةمئاق ةلخادت جمارب ليغش ريعبتلاو ةرارحل ةجردو ةقاطلو ةعسل ال يلع ةمئاق تالاقنت	رابتخا يف يوديلا لخدتل نم للل قري روطتم للسلست ال
جاتنالا قاستاو ةدوج ميقيت	كولسو، غيفرتل ونحلل صئاصخو، ةيلخلل ةمواقملو، ةعسل ال ةنراقم تانيعل ربع ةرارحل ةجرد و ةيلخلل دهج	ةيلباق اناسحي ةقدلا يلع ليغشلت الو قس تملكحتل تارابتخا ال نين ةنراقم ال
ةيئيبل ةمطنالا رابتخا تاداعو ةدعاسم الو	ردصمو، ةنزاوم زاهجو، لزع بقارمو، دربمو، ةغرف عم ةي راطب تارود قيسنت ليدعتل لباق ةقاط ردصم و، دعاسم دهج	لكشب رابتخا ال ةطحم ةتمتأ معدتي ةيجرا ال ةزهجأ ال طبر الامتك ارثا

ةمعلم	تافصاوم
عقومل فرعم	DC07
هيسيئرل تاونقل ةيمك	2
يصال دهجل	تلوف 100
يصال رايلا	ريبم 1000
ADC تانيغ ذخا ةقد	تب 24
مكحتل عصو	لقستسم لكشب عانق لك يف مكحتل م تي ةقلغم ال ةقلجل ال جودزم ال كيه رمتسم ال دهجل الو رمتسم ال رايلا تال عاصو م دختست
ةقاطل ةداعتسا	ةكبش لل يلى ةضائف ال ةقاطل داغو الو ةيلجل ال لامحال ال ةطساوب ةدرتسم ال ةقاطل مدختست ال ةهتقاطل لامالك ب ةقاطل ةداعتسا

ةكبش بناج ةمعلم	تافصاوم
دهجل قاطن	±10% ددرتم راي تلوف 480 / ددرتم راي تلوف 400
ددرتلا قاطن	±5% زتره 60 / زتره 50

هكشال بناح هملعم	تافصاوملا
يوصقلا ةقاطلا	طاووليك 235.3
م (PF) ةردقلا لماعم	>0.99
(THDi) يقفاوتلا رايتلا هوش تيلامجا	<5%
ليصوتلا ةقيرط	3 (3W+PE) يصرأ + كلاسأ
لزعلا ةقيرط	ددرتلا صخ نم لزع

هناقلا دهح هملعم	تافصاوملا
نحشال دهح قاطن	تلفوف 100 ± 0
غيرفتلا دهح قاطن	(حاتم تلفوف 0 لىل غيرفتلا، قحلم عم) تلفوف 100 ± تلفوف 3
هرياختا، دهجلا تاقاطن	(تلفوف 30، تلفوف 60، تلفوف 100) سيياقم 3
دهجلا ةقد	±0.05% F.S
(زييمتلا) دهجلا ةقد	تلفوف لىل 1
دهجلا جومت	±0.5% F.S

هناقلا رايت هملعم	تافصاوملا
ةلقستسملا ةناقلا رايت قاطن	ريبمأ 1000 ± ريبمأ -1000
هرياختا، دهجدملا ةناقلا رايت قاطن	ريبمأ 2000 ± ريبمأ -2000: ناناتق
هرياختا، ةلقستسملا ةناقلا رايت تاقاطن	(ريبمأ 180، ريبمأ 360، ريبمأ 600، ريبمأ 1000) سيياقم 4
رايتلا ةقد	±0.05% F.S
(زييمتلا) رايتلا ةقد	ريبمأ لىل 1
عطقلا رايتلا ىندألا دحلا	±0.2% F.S (تابلطتملا بسح هليلقت نكمي)

هناقلا ةقاط هملعم	تافصاوملا
ةلقستسملا ةناقلا يوصقلا ةقاطلا	طاووليك 100
دهجدملا ةناقلا يوصقلا ةقاطلا	طاووليك 200
ةقاطلا ةقد	±0.1% F.S
(زييمتلا) ةقاطلا ةقد	طاو 1

غيرفتلا ونحشال هملعم	تافصاوملا
رايتلا ةباحست تقو	90% ± 10% ةنيات لىل 10 ≤
غيرفتلا ونحشال ليدب تقو	90% ± (-90%) ةنيات لىل 20 ≤
صبنلا ضرعل ىندألا دحلا	ةنيات لىل 100
نحشال اعاضوا	ديزمل او، صبن، رايت رذنم، ةرمتسم ةقاط، رمتسم دهجو رمتسم رايت، رمتسم دهج، رمتسم رايت
غيرفتلا اعاضوا	ديزمل او، DCIR، صبن، رايت رذنم، ةرمتسم ةمواقم، ةرمتسم ةقاط، رمتسم دهجو رمتسم رايت، رمتسم رايت
لاقنالاو عطقلا طورش	ديزمل او، ريبغبتلا ةلا، ΔV، ةقاطلا، ءغسل، ءراجل ءج، تقولا، رايتلا، دهجلا

لمعل ءرود ءاكاحمو ءرودلا هملعم	تافصاوملا
ءرودلا رابختا قاطن	ءرود 65535 ± 1
ريحتلل ءلباقلا تاوطخلا ددع	ءوطخ 254
تارودلا لخدات	تاويوسم 3 مدي
ءجمربلا ءزي	ءيئاوشع تالاقناتو (goto) لىل لاقناتالا ءفيطو عم ءوطخ لكل ءدعتم جراخ

[illegible]

تفاصيل العمل	ملاحظات
تدريس اللغة العربية في الصفوف الأولى	تدريس اللغة العربية في الصفوف الأولى
تدريس اللغة العربية في الصفوف الأولى	تدريس اللغة العربية في الصفوف الأولى
تدريس اللغة العربية في الصفوف الأولى	تدريس اللغة العربية في الصفوف الأولى
تدريس اللغة العربية في الصفوف الأولى	تدريس اللغة العربية في الصفوف الأولى

[illegible][illegible]

تفاصيل ومواصفات	مواصفات وأداء
تأثيرات صوتية	(مم) 4000 * 1070 * 1980: عازات الرمال * قمم الغل * ضرر
الزلازل	محمك 3000 ≈
تأثيرات في النقص	IP20
ديزل	ماء
الضوضاء	لبيسيدي <75
تأثيرات في الهواء	30-70: ويؤثر في الهواء
تأثيرات في الهواء	10-45: ويؤثر في الهواء
الطاقة	(تأثيرات في الهواء) <85%
تأثيرات في الهواء	2000 ≤

توافر اومل	هیرای بخالای باقی لمل
------------	-----------------------

رتوي بم كللا	صيصختلل لباق ؛سوام ،ينيص Windows10 ليغشت ماطن ،ةصوب 21 ةشاش ،ةجدم تاموسر i5 8G 1T
رمتسملا رايتلا تالباك	صيصختلل لباق ؛ديزملو ،نرم نوكليليس لباك ،ةيداعلا ةراحلا ةجردل RV لباك
تازيهجتلا	ديزملو ،ليدبت تازيهجت ،OT فرط ،حاسمت كبشم ،رميلوب تازيهجت
ةيراطبالا فر	صيصختلل لباق ؛ةيلفس تالجعو ةلوزعم ففرا ؛تاونقلا ةيمكو ةيراطبالا داعبالا اقفو ممصم
ةدعاسملا تاونقلا	تاونقلا ةيمكو ،ةيراحلا ةجودزملا عونو ،ةراحلا ةجرد قاطنو ،يصقألا دهجلل اقفو ممصم
تلوف 0 يلل غيرفتلا ةدحو	تاونقلا ددعل اقفو ممصم
لصفنملا غيرفتلا ونحشلا دفنم ةدحو	تاونقلا ددعو ،يصقألا رايتلا ،يصقألا دهجلل اقفو ممصم
بلاسلا دهجلل غيرفت ةدحو	تاونقلا ددعو ،يصقألا رايتلا ،يصقألا دهجلل اقفو ممصم
ددرتم رايت وأ رمتسم رايت ،غيزوتلا قودنص	يصقألا رايتلا و يصقألا دهجلل اقفو ممصم
ةقاطلا لوحم	يوصقلا ةقاطلا و يصقألا دهجلل اقفو ممصم