

## ةيرزلا تايراطبلل ةيرزلا ةيراطبلل متخ ةلآ رصنعلال مقر: PC2NS



### ةمدقم

يوديلا ةيرزلا تايراطبلل برست عنانم نمضي  
تايراطبلل أمكحم و أقيقد أمكح إك KINTEK نم  
شحبلاو تاربتخم لل يلاثم. CR2032 و LR44  
!نآلة ةءافكلل زرع. ريغصلل جاتنإل او ريوطتل او

ديزملال فرع

راهجلال رارط	PC2NS
طغضلال قاطن	0-2 (الكساب اجم 0-25) نط
سبكمال رطق	موركلا بة لطم تي زة ناو طسأ ي ف (د) م 32
طغضلال سايقم	لاكساب اجم 0.00-40.00 يمقر ضرع
يسايقلال بالاقلا	ةيسايقلال CR20 ةلسلس ةمزح بالاق
برستلال عنانم بالاق	خ. ل. CR16، CR20، CR24، CR30، يراي تخا
م تخلال طغض	نط 0.8-1.2 ني بأمومع
فالغلل ةلازا بالاق	خ. ل. CR16، CR20، CR24، CR30، يراي تخا
بالاقلا ةلازا طغض	نط 0.4 دودج ي ف ماغ لكشب
ةيلكلال داعبالا	210*165*290mm(LX*W*H)
تادعملال نزو	12 مك

ةنيكاملال مجح ططخم